

SOTA

Wissensdatenbank > Headset / Taschensender (Shure GLXD+ ab 2023) > Ich habe ein neues Mikrofon-Set (Taschensender und Empfänger) bei SOTA gekauft

Ich habe ein neues Mikrofon-Set (Taschensender und Empfänger) bei SOTA gekauft

Sascha Coronini - 2024-11-04 - Headset / Taschensender (Shure GLXD+ ab 2023)

Sobald das Set bei dir angekommen ist, ist es notwendig einen Frequenz-Scan durchzuführen, damit der Empfänger eine freie Funkfrequenz finden kann.

Taschensender

Bild: Shure Incorporated

Empfänger

Bild: Shure Incorporated

1. Schalte alle Taschensender aus (3)
2. Drücke die Channel-Taste (5) des Empfängers und warte, bis der Frequenz-Scan abgeschlossen ist.
3. Schalte den Taschensender ein (3) und halte innerhalb von 5 Sekunden die LINK-Taste (6) gedrückt, bis die LED (2) grün zu blinken beginnt
4. Halte anschließend die Link-Taste (4) des Empfängers gedrückt. Die LED (2) blinkt und leuchtet dann dauerhaft, sobald die Verbindung hergestellt wurde
5. Führe einen Klangtest durch, um die Verbindung zu prüfen
6. Falls du eine zweite Sendestrecke hast, wiederhole das Prozedere ab Punkt 2 und lasse dabei den ersten Sender eingeschaltet!